

# 3000 系列

## LeLink 无线同屏器

### 产品规格书

#### 目录

|              |   |
|--------------|---|
| 3000 系列..... | 1 |
| 一、 产品简介..... | 2 |
| 二、 规格参数..... | 3 |

乐创视讯 Lergob

## 一、 产品简介

本产品是一款智能无线传屏设备。可以在多种平台实现自动化无线传屏，镜像传屏，双向控制等智能办公会议功能。免去错综复杂的数据线束，不受距离限制，多人可投，双向操作。实现高效的自动，多人，多平台，无拘束智能的会议体验。

该系统提供专业级的无线投屏解决方案，彻底颠覆传统的无线投屏模式，能够覆盖全部操作系统平台，傻瓜式一键操作，支持多画面协作，是目前市场上最具有价值的无线投屏会议系统。致力于提升科技行业、政府组织、各大院校等机构的会议效率。



## 二、规格参数

| 产品型号 |               | LeLink 3100  | LeLink 3200     | LeLink 3400     |
|------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 配置   |               | 1 主机+1 按键 (单画面)  | 1 主机+2 按键 (双画面) | 1 主机+4 按键 (四画面) |
| 主要功能 | 视频推送          | 全格式支持 (mp4, flv, wmv, rmvb, avi, mkv... 等等)  |                 |                 |
|      | 音频推送          | 支持任意常见音乐格式推送; 歌词同步推送   |                 |                 |
|      | 图像推送          | 图像推送; 实时缩放; 旋转   |                 |                 |
|      | 文档推送          | 任意类型的 Office 办公文档; PDF 文档; 电子书或其他类型文件  |                 |                 |
|      | 文件共享          | 可以通过浏览器存取移动设备的存储空间内的文件   |                 |                 |
|      | 控制            | 无线触控鼠标; 飞鼠; 无线键盘; 无线触控板; 常用按键遥控 (Home, Menu, Back, Vol+/-...etc)                       |                 |                 |
|      | Airplay       | 音乐推送, 图片推送, 视频推送, 屏幕镜像 (iOS 7.0~12.1)  |                 |                 |
|      | Android 传屏    | 镜像 Android 手机画面到电视上, 带批注笔功能(Android 5.0 以上)  |                 |                 |
|      | Windows 传屏    | 镜像 Windows 电脑屏幕的画面到电视上, 支持触控回传   |                 |                 |
|      | MacBook 传屏    | 镜像苹果电脑屏幕画面到电视上, 支持触控回传   |                 |                 |
|      | ChromeBook 传屏 | 支持 chromebook 传屏   |                 |                 |
| 主机参数 | 主机图片          |     |                 |                 |
|      | CPU           | Cortex-A17, 1.8 Ghz  |                 |                 |
|      | DDR           | 2Gbit DDR3   |                 |                 |
|      | 存储空间          | 8G   |                 |                 |
|      | 电源            | DC 5V 2A   |                 |                 |
|      | 操作系统          | Android 5.1  |                 |                 |
|      | 接口数量          | HDMI 输出 1 个, USB 接口 2 个, 3.5mm 耳机接口 1 个, TF 扩展卡槽 1 个 (最大支持 64G), RJ45 网口 1 个, 红外接口 1 个 |                 |                 |
|      | 输出分辨率         | 最大支持 3840x2160@60Hz  |                 |                 |

| 产品型号 |      | LeLink 3100  | LeLink 3200 | LeLink 3400 |
|------|------|--|-------------|-------------|
| 按键参数 | 按键图片 |  |             |             |
|      | 配置安装 | 免配置，免安装，自动连接，自动运行  |             |             |
|      | 接口   | USB device   |             |             |
|      | 支持系统 | Windows XP/7/8/10，IOS 8.0 以上   |             |             |
|      | 分辨率  | 1920x1080  |             |             |
|      | 帧率   | 30fps  |             |             |
|      | 传输延时 | <200ms   |             |             |
|      | 触控回传 | 支持 10 点触摸回传（Windows、Mac），支持鼠标模式回传（Windows，Mac）                                     |             |             |